

Station 3 – Einsatzablauf Beispiel 3

Hauptsprechgruppe:	Ausweichsprechgruppe:
Funkrufzeichen: Tank	(bzw. Einsatzleitung)

Bewerber	
	Alarmierungstext: FF Mattersburg: Sirene/B2/Strohpressenbrand/Mattersburg/Waldäcker (09:45)
	GRKDT (HB): Wir rücken mit Tank Mattersburg und 9 Mann zum Einsatz aus.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Tank Mattersburg, Ausrückmeldung: Fahren mit Tank und 9 Mann zum Strohpressenbrand in Mattersburg, Waldäcker aus, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Meldung: Rüstlösch Marz wurde ebenfalls mitalarmiert, kommen.
Hier Tank Mattersburg, verstanden, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.
	Gegenstelle (Rüstlösch Marz): Einsatzleitung Mattersburg von Rüstlösch Marz, kommen.
Hier Einsatzleitung Mattersburg, kommen.	
	Gegenstelle (Rüstlösch Marz): Hier Rüstlösch Marz, Meldung: Sind mit Rüstlösch und 7 Mann, davon 2 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage: Wo befindet sich der genaue Einsatzort? Kommen.
Hier Einsatzleitung Mattersburg, warten. <i>Der Bewerber fragt beim Einsatzleiter nach: Hr. Einsatzleiter, Rüstlösch Marz ist auf der Anfahrt, erwartet Befehle und fragt, wo der genaue Einsatzort ist.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Der Einsatzort befindet sich auf den Äckern hinter dem Einkaufszentrum, von Marz kommend gleich bei der Ortseinfahrt. Der Gruppenkommandant soll nach dem Eintreffen zu mir kommen.

Hier Einsatzleitung Mattersburg, Meldung: Der Einsatzort befindet sich auf den Äckern hinter dem Einkaufszentrum, von Marz kommend gleich bei der Ortseinfahrt. Befehl: Gruppenkommandant nach dem Eintreffen zum Einsatzleiter kommen, kommen.	
	Gegenstelle (Rüstlösch Marz): Hier Rüstlösch Marz, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Wir sind am Einsatzort eingetroffen.
<i>Bewerber setzt den Status „Am Einsatzort“ an LSZ ab.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Rüstlösch Marz ist eingetroffen und hat von mir den Einsatzbefehl erhalten. Sprechgruppe am Einsatzort ist "FW-MA-AUSW-3".
<i>Der Bewerber nimmt ein Handfunkgerät mit der angeordneten Sprechgruppe in Betrieb.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Teile der LSZ mit, dass Ausbreitungsgefahr besteht und wir noch Tank Walbersdorf benötigen.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, kommen.
Hier Einsatzleitung Mattersburg, Lagemeldung: Es besteht Ausbreitungsgefahr, Befehl: Nachalarmierung von Tank Walbersdorf, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Rüstlösch Marz soll 2 Mann mit Schaummittel zu Tank Mattersburg schicken.
<i>Der Bewerber funkt mit dem Handfunkgerät: Rüstlösch Marz von Einsatzleitung Mattersburg, Befehl: Schicken Sie 2 Mann mit Schaummittel zu Tank Mattersburg, kommen.</i>	
	Gegenstelle (Rüstlösch Marz): Hier Rüstlösch Marz, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Der Brand ist gelöscht, wir sind ins Feuerwehrhaus eingerückt und einsatzbereit.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Tank Mattersburg, Einrückmeldung: Sind mit Tank eingerückt, Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.

EINSATZTAGEBUCH

Einsatz: *Brand Strohpresse*

Datum / Uhrzeit: *27.06.2024*

Schreiber: *HBM Gruber*

Uhrzeit	Frage, Meldung, Befehl		Inhalt	Kontrolle (anhaken)	Erledigt (Uhrzeit)
	von	an			
09:56	M: Rüstlösch Marz		<i>Sind auf Anfahrt, 7 Mann, davon 2 ATS-Träger</i>		
		B: Rüstlösch Marz	<i>GRKdt nach dem Eintreffen zu EL kommen</i>		
09:59	B: EL		<i>Führungssprechgruppe FW-MA-AUSW-3</i>		
10:03	M: EL		<i>Es besteht Ausbreitungsgefahr</i>		
	B: EL		<i>Nachalarmierung von Tank Walbersdorf</i>		
10:04		B: LSZ Bgld	<i>Nachalarmierung an LSZ Burgenland durchgegeben</i>		
10:11	B: EL		<i>2 Mann von Rüstlösch Marz mit Schaummittel zu Tank Mattersburg kommen</i>		
10:01		B: Rüstlösch Marz	<i>Befehl durchgegeben</i>		